



# e-Dimmer 3



## MANUEL UTILISATEUR

[www.star-way.com](http://www.star-way.com)

## Description

e-Dimmer 3 est un module permettant de dimmer des LEDs RVB (en tension), particulièrement adapté à l'intégration. e-Dimmer 3 peut s'alimenter en 12/24VDC.

## Spécifications Techniques

Voltage	12/24V DC
Charge Max	6.5A
Classement IP	IP20 (utilisation en intérieur exclusivement)
Mode de contrôle	DMX 512, 0/10V ou Manuel
Connexion	Bornier
Température de fonctionnement	0° - +40°
Dimensions (LxWxH)	100 x 16 x 19.5 mm
Poids	50g

### 1. Mode DMX

e-Dimmer 3 est contrôlé en DMX 512 (3 canal)



1 = ON  
↕  
0 = OFF

et utilisez les dip-switches de 1 à 9 pour ajuster l'adresse DMX de départ.

### 2. Mode Manuel



1 = ON  
↕  
0 = OFF

Les dip-switches de 1 à 3 contrôlent l'intensité du ROUGE, les dip-switches de 4 à 6 contrôlent l'intensité du VERT, les dip-switches de 7 à 9 contrôlent l'intensité du BLEU.

Correspondance des dipswitches de 1 à 9 du bloc « DMX Address »

1 2 3		4 5 6		7 8 9	
1 = ON	0 = OFF	1 = ON	0 = OFF	1 = ON	0 = OFF
000	0%	000	0%	000	0%
100	14%	100	14%	100	14%
010	28%	010	28%	010	28%
110	43%	110	43%	110	43%
001	57%	001	57%	001	57%
101	71%	101	71%	101	71%
011	86%	011	86%	011	
111	100%	111	100%	111	100%

