



# Maxi VEGA



*DMX*

## Mode 2 Canaux

No.	Fonction	Valeurs	Description
1	Master	000 - 255	0 - 100%
2	Flow Effect	000 - 041	Pas de Fonction
		042 - 083	Effet 1
		084 - 125	Effet 2
		126 - 167	Effet 3
		168 - 209	Effet 4
		210 - 255	Effet 5

## Mode 7 Canaux

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Master	000 - 255	0 - 100%
2	Dimmer anneau led externe	000 - 255	0 - 100%
3	strobe anneau led externe	000 - 010	pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	strobe random
4	Dimmer anneau led interne	000 - 255	0 - 100%
5	Strobe anneau led Interne	000 - 010	pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	strobe random
6	Dimmer bloc led central	000-255	0 - 100%
7	Strobe bloc led central	000 - 010	pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	strobe random

## Mode 16 Canaux

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Master	000 - 255	0 - 100%
2	Strobe	000 - 255	Slow to fast
3	Flow Effect	000 - 041	pas de fonction
		042 - 083	Effet 1
		084 - 125	Effet 2
		126 - 167	Effet 3
		168 - 209	Effet 4
		210 - 255	Effet 5
4	Vitesse du dimmer	000 - 254	de lent a rapide
		255	Effet Tungsten
5	Rouge anneau externe	000 - 255	0 - 100%
6	Vert anneau externe	000 - 255	0 - 100%
7	Bleu anneau externe	000 - 255	0 - 100%
8	Anneau externe Strobe	000 - 010	Pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Flash random
9	Anneau interne Red	000 - 255	0 - 100%
10	Anneau interne Green	000 - 255	0 - 100%
11	Anneau interne Blue	000 - 255	0 - 100%
12	Anneau interne Strobe	000 - 010	pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Flash random
13	Bloc Led Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%
14	Bloc Led Ambre	000 - 255	0 - 100%
15	Rétro Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%
16	Strobe Centre	000 - 010	pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide

## MODE 28 CANAUX

CH	FUNCTION	VALEUR	Description	Default
1	Master Dimmer	000-255	0-100%	0
2	ROUGE ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
3	VERT ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
4	BLEU ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
5	STROBE ANNEAU EXTERNE	000-009	Open	0
		010-019	Closed	
		020-069	LENT A RAPIDE	
		070-079	Open	
		080-129	Pulse Open	
		130-139	Open	
		140-189	Pulse Close	
		190_199	Open	
		200-249	Random	
		250-255	Open	
6	ROUGE ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
7	VERT ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
8	BLEU ANNEAU EXTERNE	000-255	0-100%	0
9	STROBE ANNEAU INTERNE	000-009	Open	0
		010-019	Closed	
		020-069	LENT A RAPIDE	
		070-079	Open	
		080-129	Pulse Open	
		130-139	Open	
		140-189	Pulse Closed	
		190_199	Open	
		200-249	Random	
		250-255	Open	

10	BLANC CHAUD CENTRE	000-255	0-100%	0
11	AMBRE CENTRE	000-255	0-100%	0
12	CENTER STROBE	000-009	Open	0
		010-019	Closed	
		020-069	LENT A RAPIDE	
		070-079	Open	
		080-129	Pulse Open	
		130-139	Open	
		140-189	Pulse Closed	
		190_199	Open	
		200-249	Random	
		250-255	Open	
13	RETRO ECLAIRAGE	000-255	0-100%	0
14	STROBE RETRO ECLAIRAGE	000-009	Open	0
		010-019	Closed	
		020-069	LENT A RAPIDE	
		070-079	Open	
		080-129	Pulse Open	
		130-139	Open	
		140-189	Pulse Closed	
		190_199	Open	
		200-249	Random	
		250-255	Open	
15	COULEUR PREMIER PLAN ANNEAU LED EXTERNE (BC COLOR system) détail en page 22	0	RVB FULL	0
		1	BLANC K° 10000	
		2	BLANC K° 8000	
		3	BLANC K° 6500	
		4	BLANC K° 5600	
		5	BLANC K° 5000	
		6	BLANC K° 4500	
		7	BLANC K° 4000	
		8	BLANC K° 3200	
		9	BLANC K° 3000	
		10	BLANC K° 2700	
		011-251	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		252-255	ROTATION ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	

16	COULEUR ARRIERE PLAN ANNEAU LED EXTERNE (BC COLOR system) détail en page 22	0	RGB FULL	0
		1	BLANC K° 10000	
		2	BLANC K° 8000	
		3	BLANC K° 6500	
		4	BLANC K° 5600	
		5	BLANC K° 5000	
		6	BLANC K° 4500	
		7	BLANC K° 4000	
		8	BLANC K° 3200	
		9	BLANC K° 3000	
		10	BLANC K° 2700	
		011-251	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		252-255	ROTATION ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		17	PATTERNS ANNEAU EXTERNE	
010- 19	PATTERN 1			
20-29	PATTERN 2			
30-39	PATTERN 3			
40-49	PATTERN 4			
50-59	PATTERN 5			
60-69	PATTERN 6			
70-79	PATTERN 7			
80-89	PATTERN 8			
90-99	PATTERN 9			
100-109	PATTERN 10			
110-119	PATTERN 11			
120-129	PATTERN 12			
130-139	PATTERN 13			
140-149	PATTERN 14			
150-159	PATTERN 15			
160-169	PATTERN 16			
170-179	PATTERN 17			
180-255	NO FUCTION			

18	VITESSE PATTERNS ANNEAU EXTERNE	0-15	Step 1	0
		16-31	Step 2	
		32-47	Step 3	
		48-63	Step 4	
		64-79	Step 5	
		80-95	Step 6	
		96-111	Step 7	
		112-127	Step 8	
		128-255	SPEED FROM SLOW TO FAST	
19	FADE PATTERNS EXTERNE	000-255	0-100%	0
20	OFFSET ROTATION PATTERN EXTERNES	000-255	0-100%	0
21	COULEUR PREMIER PLAN ANNEAU LED INTERNE (BC COLOR system) détail en page 22	0	RGB FULL	0
		1	BLANC K° 10000	
		2	BLANC K° 8000	
		3	BLANC K° 6500	
		4	BLANC K° 5600	
		5	BLANC K° 5000	
		6	BLANC K° 4500	
		7	BLANC K° 4000	
		8	BLANC K° 3200	
		9	BLANC K° 3000	
		10	BLANC K° 2700	
		011-251	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		252-255	ROTATION ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	

22	COULEUR ARRIERE PLAN ANNEAU LED INTERNE (BC COLOR system) détail en page 22	0	RGB FULL	0
		1	BLANC K° 10000	
		2	BLANC K° 8000	
		3	BLANC K° 6500	
		4	BLANC K° 5600	
		5	BLANC K° 5000	
		6	BLANC K° 4500	
		7	BLANC K° 4000	
		8	BLANC K° 3200	
		9	BLANC K° 3000	
		10	BLANC K° 2700	
		011-251	ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		252-255	ROTATION ROUE DE COULEUR VIRTUELLE	
		23	PATTERNS ANNEAU INTERNE	
010- 19	PATTERN 1			
20-29	PATTERN 2			
30-39	PATTERN 3			
40-49	PATTERN 4			
50-59	PATTERN 5			
60-69	PATTERN 6			
70-79	PATTERN 7			
80-89	PATTERN 8			
90-99	PATTERN 9			
100-109	PATTERN 10			
110-119	PATTERN 11			
120-129	PATTERN 12			
130-139	PATTERN 13			
140-149	PATTERN 14			
150-159	PATTERN 15			
160-169	PATTERN 16			
170-179	PATTERN 17			
180-255	NO FUNCTION			



24	VITESSE DES PATTERNS AN-NEAU INTERNE	0-15	Step 1	0
		16-31	Step 2	
		32-47	Step 3	
		48-63	Step 4	
		64-79	Step 5	
		80-95	Step 6	
		96-111	Step 7	
		112-127	Step 8	
		11-255	vitesse de rapide à lent	
25	FADE PATTERNS INTERNES	000-255	0-100%	0
26	OFFSET ROTATION PATTERN INTERNES	000-255	0-100%	0
27	COURBE DES DIMMERS EXT/INT / Retro	000-009	Selon Menu	0
		010-029	linear	
		030-069	square	
		070-129	invert square	
		130-189	S curve	
28	COURBE DU DIMMER CENTRE (LEDs blanches et ambres)	0	mode off	0
		001-255	Effet TUNGSTEN de rapide à lent	

## Mode 51 Canaux

No.	Fonction	Valeurs	Description
1	Anneau Externe Rouge 1	000 - 255	0 - 100%
2	Anneau Externe Vert 1	000 - 255	0 - 100%
3	Anneau Externe Bleu 1	000 - 255	0 - 100%
4	Anneau Externe Rouge 2	000 - 255	0 - 100%
5	Anneau Externe Vert 2	000 - 255	0 - 100%
6	Anneau Externe Bleu 2	000 - 255	0 - 100%
7	Anneau Externe Rouge 3	000 - 255	0 - 100%
8	Anneau Externe Vert 3	000 - 255	0 - 100%
9	Anneau Externe Bleu 3	000 - 255	0 - 100%
10	Anneau Externe Rouge 4	000 - 255	0 - 100%
11	Anneau Externe Vert 4	000 - 255	0 - 100%
12	Anneau Externe Bleu 4	000 - 255	0 - 100%
13	Anneau Externe Rouge 5	000 - 255	0 - 100%
14	Anneau Externe Vert 5	000 - 255	0 - 100%
15	Anneau Externe Bleu 5	000 - 255	0 - 100%
16	Anneau Externe Rouge 6	000 - 255	0 - 100%
17	Anneau Externe Vert 6	000 - 255	0 - 100%
18	Anneau Externe Bleu 6	000 - 255	0 - 100%
19	Anneau Externe Rouge 7	000 - 255	0 - 100%
20	Anneau Externe Vert 7	000 - 255	0 - 100%
21	Anneau Externe Bleu 7	000 - 255	0 - 100%
22	Anneau Externe Rouge 8	000 - 255	0 - 100%
23	Anneau Externe Vert 8	000 - 255	0 - 100%
24	Anneau Externe Bleu 8	000 - 255	0 - 100%
25	Anneau Interne Rouge 1	000 - 255	0 - 100%
26	Anneau Interne Vert 1	000 - 255	0 - 100%
27	Anneau Interne Bleu 1	000 - 255	0 - 100%
28	Anneau Interne Rouge 2	000 - 255	0 - 100%
29	Anneau Interne Vert 2	000 - 255	0 - 100%
30	Anneau Interne Bleu 2	000 - 255	0 - 100%
31	Anneau Interne Rouge 3	000 - 255	0 - 100%
32	Anneau Interne Vert 3	000 - 255	0 - 100%
33	Anneau Interne Bleu 3	000 - 255	0 - 100%
34	Anneau Interne Rouge 4	000 - 255	0 - 100%
35	Anneau Interne Vert 4	000 - 255	0 - 100%
36	Anneau Interne Bleu 4	000 - 255	0 - 100%
37	Anneau Interne Rouge 5	000 - 255	0 - 100%
38	Anneau Interne Vert 5	000 - 255	0 - 100%
39	Anneau Interne Bleu 5	000 - 255	0 - 100%
40	Anneau Interne Rouge 6	000 - 255	0 - 100%
41	Anneau Interne Vert 6	000 - 255	0 - 100%
42	Anneau Interne Bleu 6	000 - 255	0 - 100%

43	Anneau Interne Rouge 7	000 - 255	0 - 100%
44	Anneau Interne Vert 7	000 - 255	0 - 100%
45	Anneau Interne Bleu 7	000 - 255	0 - 100%
46	Anneau Interne Rouge 8	000 - 255	0 - 100%
47	Anneau Interne Vert 8	000 - 255	0 - 100%
48	Anneau Interne Bleu 8	000 - 255	0 - 100%
49	Centre Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%
50	Centre Ambre	000 - 255	0 - 100%
51	Rétro-éclairage Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%



STAR

## Mode 55 canaux

No.	Fonction	Valeurs	Description
1	Master	000-255	0 -100%
2	Anneau Externe Rouge 1	000-255	0 -100%
3	Anneau Externe Vert 1	000-255	0 -100%
4	Anneau Externe Bleu 1	000-255	0 -100%
5	Anneau Externe Rouge 2	000-255	0 -100%
6	Anneau Externe Vert 2	000-255	0 -100%
7	Anneau Externe Bleu 2	000-255	0 -100%
8	Anneau Externe Rouge 3	000-255	0 -100%
9	Anneau Externe Vert 3	000-255	0 -100%
10	Anneau Externe Bleu 3	000-255	0 -100%
11	Anneau Externe Rouge 4	000-255	0 -100%
12	Anneau Externe Vert 4	000-255	0 -100%
13	Anneau Externe Bleu 4	000-255	0 -100%
14	Anneau Externe Rouge 5	000-255	0 -100%
15	Anneau Externe Vert 5	000-255	0 -100%
16	Anneau Externe Bleu 5	000-255	0 -100%
17	Anneau Externe Rouge 6	000-255	0 -100%
18	Anneau Externe Vert 6	000-255	0 -100%
19	Anneau Externe Bleu 6	000-255	0 -100%
20	Anneau Externe Rouge 7	000-255	0 -100%
21	Anneau Externe Vert 7	000-255	0 -100%
22	Anneau Externe Bleu 7	000-255	0 -100%
23	Anneau Externe Rouge 8	000-255	0 -100%
24	Anneau Externe Vert 8	000-255	0 -100%
25	Anneau Externe Bleu 8	000-255	0 -100%
26	Anneau Externe Strobe	000 - 010	Pas de Fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Ramdom flash
27	Anneau Interne Rouge 1	000-255	0 -100%
28	Anneau Interne Vert 1	000-255	0 -100%
29	Anneau Interne Bleu 1	000-255	0 -100%
30	Anneau Interne Rouge 2	000-255	0 -100%
31	Anneau Interne Vert 2	000-255	0 -100%
32	Anneau Interne Bleu 2	000-255	0 -100%
33	Anneau Interne Rouge 3	000-255	0 -100%
34	Anneau Interne Vert 3	000-255	0 -100%
35	Anneau Interne Bleu 3	000-255	0 -100%
36	Anneau Interne Rouge 4	000-255	0 -100%
37	Anneau Interne Vert 4	000-255	0 -100%
38	Anneau Interne Bleu 4	000-255	0 -100%
39	Anneau Interne Rouge 5	000-255	0 -100%
40	Anneau Interne Vert 5	000-255	0 -100%

41	Anneau Interne Bleu 5	000-255	0 -100%
42	Anneau Interne Rouge 6	000-255	0 -100%
43	Anneau Interne Vert 6	000-255	0 -100%
44	Anneau Interne Bleu 6	000-255	0 -100%
45	Anneau Interne Rouge 7	000-255	0 -100%
46	Anneau Interne Vert 7	000-255	0 -100%
47	Anneau Interne Bleu 7	000-255	0 -100%
48	Anneau Interne Rouge 8	000-255	0 -100%
49	Anneau Interne Vert 8	000-255	0 -100%
50	Anneau Interne Bleu 8	000-255	0 -100%
51	Anneau Interne Strobe	000 - 010	Pas de Fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Ramdom flash
52	Centre Blanc Chaud	000-255	0 -100%
53	Centre Ambre	000-255	0 -100%
54	Rétro-éclairage Blanc Chaud	000-255	0 -100%
55	Strobe Centre	000 - 010	Pas de Fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Ramdom flash

## Mode 64 Canaux

No.	Fonction	Valeur	Description
1	Master	000 - 255	0 - 100%
2	Strobe	000 - 255	de Off a rapide
3	Flow Effet	000 - 041	No fonction
		042 - 083	Effet 1
		084 - 125	Effet 2
		126 - 167	Effet 3
		168 - 209	Effet 4
4	Vitesse du Dimmer	210 - 255	Effet 5
		000 - 254	De rapide à lent
		255	Effet Tungsten
5	Anneau Externe Rouge	000 - 255	0 - 100%
6	Anneau Externe Vert	000 - 255	0 - 100%
7	Anneau Externe Bleu	000 - 255	0 - 100%
8	Anneau Externe Strobe	000 - 010	No fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Random flash
9	Anneau Interne Rouge	000 - 255	0 - 100%
10	Anneau Interne Vert	000 - 255	0 - 100%
11	Anneau Interne Bleu	000 - 255	0 - 100%
12	Anneau Interne Strobe	000 - 010	Pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Random flash
13	Centre Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%
14	Centre Ambre	000 - 255	0 - 100%
15	Rétro-éclairage Blanc Chaud	000 - 255	0 - 100%
16	Central Strobe	000 - 010	Pas de fonction
		011 - 240	de lent a rapide
		241 - 255	Random flash
17	Anneau Externe Rouge 1	000 - 255	0 - 100%
18	Anneau Externe Vert 1	000 - 255	0 - 100%
19	Anneau Externe Bleu 1	000 - 255	0 - 100%
20	Anneau Externe Rouge 2	000 - 255	0 - 100%
21	Anneau Externe Vert 2	000 - 255	0 - 100%
22	Anneau Externe Bleu 2	000 - 255	0 - 100%
23	Anneau Externe Rouge 3	000 - 255	0 - 100%
24	Anneau Externe Vert 3	000 - 255	0 - 100%
25	Anneau Externe Bleu 3	000 - 255	0 - 100%
26	Anneau Externe Rouge 4	000 - 255	0 - 100%
27	Anneau Externe Vert 4	000 - 255	0 - 100%
28	Anneau Externe Bleu 4	000 - 255	0 - 100%
29	Anneau Externe Rouge 5	000 - 255	0 - 100%
30	Anneau Externe Vert 5	000 - 255	0 - 100%

31	Anneau Externe Bleu 5	000 - 255	0 - 100%
32	Anneau Externe Rouge 6	000 - 255	0 - 100%
33	Anneau Externe Vert 6	000 - 255	0 - 100%
34	Anneau Externe Bleu 6	000 - 255	0 - 100%
35	Anneau Externe Rouge 7	000 - 255	0 - 100%
36	Anneau Externe Vert 7	000 - 255	0 - 100%
37	Anneau Externe Bleu 7	000 - 255	0 - 100%
38	Anneau Externe Rouge 8	000 - 255	0 - 100%
39	Anneau Externe Vert 8	000 - 255	0 - 100%
40	Anneau Externe Bleu 8	000 - 255	0 - 100%
41	Anneau Interne Rouge 1	000 - 255	0 - 100%
42	Anneau Interne Vert 1	000 - 255	0 - 100%
43	Anneau Interne Bleu 1	000 - 255	0 - 100%
44	Anneau Interne Rouge 2	000 - 255	0 - 100%
45	Anneau Interne Vert 2	000 - 255	0 - 100%
46	Anneau Interne Bleu 2	000 - 255	0 - 100%
47	Anneau Interne Rouge 3	000 - 255	0 - 100%
48	Anneau Interne Vert 3	000 - 255	0 - 100%
49	Anneau Interne Bleu 3	000 - 255	0 - 100%
50	Anneau Interne Rouge 4	000 - 255	0 - 100%
51	Anneau Interne Vert 4	000 - 255	0 - 100%
52	Anneau Interne Bleu 4	000 - 255	0 - 100%
53	Anneau Interne Rouge 5	000 - 255	0 - 100%
54	Anneau Interne Vert 5	000 - 255	0 - 100%
55	Anneau Interne Bleu 5	000 - 255	0 - 100%
56	Anneau Interne Rouge 6	000 - 255	0 - 100%
57	Anneau Interne Vert 6	000 - 255	0 - 100%
58	Anneau Interne Bleu 6	000 - 255	0 - 100%
59	Anneau Interne Rouge 7	000 - 255	0 - 100%
60	Anneau Interne Vert 7	000 - 255	0 - 100%
61	Anneau Interne Bleu 7	000 - 255	0 - 100%
62	Anneau Interne Rouge 8	000 - 255	0 - 100%
63	Anneau Interne Vert 8	000 - 255	0 - 100%
64	Anneau Interne Bleu 8	000 - 255	0 - 100%

